

Pass

Tarjeta sin contacto para controlar los modos de seguridad

Se vende en paquetes de 3, 10 o 100 dispositivos




- Acceso cómodo a un sistema

- Una tarjeta Pass puede vincularse con 13 sistemas Ajax.
- Establezca el nombre y los permisos de acceso para cada tarjeta en la app.
- Modifique los permisos de acceso del Pass en tiempo real: revoque, restrinja, cambie o amplíe el acceso de los usuarios a los sistemas y grupos de seguridad.
- Cada acción se registra en el historial de eventos, proporcionando un historial de las interacciones del sistema.



Resistencia al sabotaje

- Protección anticopia.
- Cifrado triple DES y cifrado por hardware AES con una clave de 128 bits.
- Confirmación de autorización. La función permite configurar la autenticación de dos factores para controlar los modos de seguridad del sistema, que requiere tanto un Pass como un código de acceso para la autorización.



Conexión y configuración

- El Pass se añade al sistema a través de la app presentando la tarjeta al teclado en el menú de configuración.
- Los parámetros de acceso pueden modificarse en remoto.



Tag. El mismo dispositivo,
pero en una forma diferente.

Mando sin contacto para controlar
los modos de seguridad.

Las líneas de productos **Superior**, **Fibra** y **Baseline** son mutuamente compatibles. Esto aporta múltiples posibilidades para construir sistemas de cualquier configuración.

Compatibilidad	Autenticación sin contacto	Características clave	Protección antisabotaje
KeyPad Plus Jeweller KeyPad TouchScreen Jeweller KeyPad TouchScreen Fibra KeyPad S Plus Jeweller	Tecnología de comunicación DESFire® Estándar de funcionamiento ISO 14443-A (13.56 MHz) Cifrado Cifrado triple DES Cifrado por hardware AES con una clave de 128 bits	Usuarios asignados Nombre y permisos de acceso para cada tarjeta en una app Ajax Hubs Ajax hasta 13 en memoria	Autenticación Protección contra la interceptación de señales
Carcasa Color Negro Blanco Dimensiones 86 × 54 × 0.8 mm 3.39" × 2.13" × 0.02" Peso 6 g 0.2 oz Rango de temperatura de funcionamiento de -10 °C a +40 °C de 14 °F a 104 °F Humedad de operación hasta 75%	Kit completo 3, 10 o 100 dispositivos (en función del kit) Guía rápida		



Para obtener información detallada, escanee el código QR o siga el enlace:

ajax.systems/support/devices/access-devices/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems